

ترموستات دیجیتال پکیجی - T1308

مشخصات فنی :

قابلیت اندازه گیری دما ۵۰- تا ۱۲۰+ سانتیگراد

قابل برنامه ریزی حالت خروجی

ولتاژ کاری ۱۲ ولت

رله خروجی با توان ۱۰ آمپر

تنظیم دما :

با فشار دادن کلید set نمایش در حالت چشمک زن قرار می گیرد ، به وسیله کلید های + و - مقدار مورد نظر را تعریف کرده و با فشار مجدد کلید set مقدار را ذخیره کنید.

تعریف منو:

با نگه داشتن کلید set به مدت ۵ ثانیه وارد تنظیمات شده و به وسیله ی کلید های + و - حالات p0 تا p6 را انتخاب کنید ، برای ورودی به منوی مورد نظر کلید set را فشار دهید.

تنظیمات پیشرفته :

P0 : تعریف حالات H و C جهت وصل و قطع رله در بازه ی پایین تر یا بالاتر از دمای مورد نظر.

P1 : در این منو می توان دمای وصل و قطع رله را از یکدیگر جدا ساخت.

(اگر مقدار P1 برابر با ۱ تنظیم شده باشد ، رله در دمای تنظیم شده وصل کرده و ۱ درجه کمتر از دمای تنظیم شده قطع می کند)

P2 : بیشترین مقدار اندازه گیری و نمایش (حالت پیش فرض ۱۲۰+ درجه)

P3 : کمترین مقدار اندازه گیری و نمایش (حالت پیش فرض ۵۰- درجه)

P4 : جهت کالیبره کردن سنسور تا ۱۰ درجه بالاتر و پایین تر.

P5 : ایجاد تاخیر زمانی در وصل بین ۱ تا ۱۰ دقیقه.

P6 : تعریف بالاترین مقدار نمایش ، که در صورت عبور مقدار دما از اندازه مورد نظر نمایش قطع شده و تا زمانی که دما از اندازه ی مورد نظر کمتر نشود نمایش صورت نمی گیرد.

P7 : در صورت ON بودن کلید تنظیمات قفل می شود.

P8 : در صورت ON بودن کلید تنظیمات غیر فعال می شود.

((کلید ENT جهت وارد کردن مقادیر در تنظیمات استفاده می شود ، نگه داشتن کلید ENT به مدت سه ثانیه دستگاه را خاموش و روشن میکند))



فروشگاه اینترنتی کنترل پایا
<http://www.controlpaya.com>